

Ansteuerung

Telegramm:

| | |
|---|-------------|
| "TecStick;<MODUS>;<BYTE-R>;<BYTE-G>;<BYTE-B>;<OPTION>" | Ansteuerung |
|---|-------------|

Kürzel:

| | |
|---|--|
| <MODUS> | Der Modus definiert die Art der Farbdarstellung. Aktuell stehen vier Arten zur Verfügung: LEDAus - Der Stick wird abgeschaltet. LEDLeuchten - Dauerleuchten LEDBlinken - Blinken LEDPulsieren - Alternatives Blinken durch Softdimmen. |
| <BYTE-R>;<BYTE-G>;<BYTE-B> | Diese drei 1byte Positionen definieren die gewünschte Farbe und werden mit dem Modus „LEDAus“ NICHT übergeben. |
| <OPTION> | Mit dieser letzten Stelle kann die Blinkgeschwindigkeit im Modus „LEDBlinken“ verändert werden. Wird der Wert nicht übergeben sind 500ms gesetzt. Der mögliche Einstellbereich liegt zwischen 50 und 1500ms. |

Beispiele:

| | |
|---|--|
| TecStick;LEDAus | LED Aus |
| TecStick;LEDLeuchten;255;255;255 | LED leuchten in hellem Weiß |
| TecStick;LEDBlinken;127;0;0 | LED blinkend in Rot mit 50% Helligkeit |
| TecStick;LEDBlinken;74;4;123;50 | Sehr schnelles Blinken in Lila |
| TecStick;LEDPulsieren;123;4;74 | Pulsieren in Pink |

Revision #4

Created 2025-12-27 22:14:04 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-27 22:40:00 UTC by Benjamin Schneider