

Komplex



Das Telegramm ist wie folgt aufgebaut:

"TecMessage;<Tt>;<Mt>;<Tf><Ttf><Mf><Mtf>"	Designdefinition
---	------------------

Kürzel:

<Tt>	Titel Text	Hier wird der gewünschte Text in der Titelleiste übergeben, z. B. „Alarm“.
<Mt>	Meldungstext	Der Meldungstext steht im Hauptfenster des Popups.

<Td>	Temporäres Design	Soll eine einzelne Meldung in einem anderen Design als im Tool eingestellt dargestellt werden, kann dies am Ende übergeben werden. Folgende Werte stehen aktuell zur Verfügung: „TecS“ Design TecSupport „GnSw“ Design Gira QuadClient – Altes Design „WsBl“ Design Weiß/Blau „Alert“ Design Rot für z. B. Alarme „QCSchwarz“ Design Gira QuadClient schwarz – Neues Design „QCweiss“ Design Gira QuadClient weiß – Neues Design
<Tf>	Titel Farbe	Definiert die Hintergrundfarbe der Titelleiste. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Ttf>	Titel Textfarbe	Definiert die Textfarbe der Titelleiste. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Mf>	Meldungsfenster Farbe	Definiert die Farbe des Textfensters. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.
<Mtf>	Meldungsfenster Textfarbe	Definiert die Textfarbe des Textfensters. Übergeben wird die Farbe als HEX-Wert.

Farben als HEX Wert finden Sie z. B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Hexadezimale_Farbdefinition

Bei jedem TecMessage Popup wird das Display aktiviert!

Revision #4

Created 2025-12-27 21:58:13 UTC by Benjamin Schneider

Updated 2025-12-28 22:37:44 UTC by Benjamin Schneider